



Muntautomat PayMatic D2000e

De PayMatic D2000e is onze meest veelzijdige muntautomat en geschikt voor de invoer van 5 verschillende munten of penningen.

De D2000e muntautomat heeft standaard alle functies die u nodig heeft om elk gewenst apparaat te schakelen. Denk hierbij aan zonnepanelen, airconditionings, autowasstraten, wasmachines, haardrogers etc. Een aantal van deze functies kunnen naar keuze worden geprogrammeerd, geactiveerd of gedeactiveerd.

De elektronische muntproever is geschikt voor de acceptatie van 5 munten of penningen naar keuze. De programmering en het uitlezen van de tellerstanden verloopt eenvoudig te doen door middel van de geïntegreerde start-, stop- en pauzetoetsen, welke worden geactiveerd door een sleutelschakelaar.

De muntautomat is zonder schroeven te openen en te monteren.

Tijd	Invoer
 Max. 999min	 5 munten of penningen



“Onze meest veelzijdige muntautomat.”

Specificaties

Paymatic D2000e

Technische specificaties

- Afmetingen : 250mm x 180mm x 140mm
- Gewicht : 2,25kg
- Voeding : 24VDC / 230VAC
- Tijd : Minuten en seconden
- Display : Enkelvoudige LED 4 digit 8mm
- Materiaal : ABS plastic
- Relais : 2 x 16Amp
- Contacten : Potentiaalvrij
- Zekering : 500mA
- Elektronica : CM7000
- Vochtwerend : Printplaat en knop
- Bevestiging : Wand
- Muntproever : Elektronisch
- Muntinvoer : 5 verschillende munten of penningen
- Munt capaciteit : 200 - 400 munten
- Retourknop : Aanwezig - geen wisselgeld

Funcities

- Maximale start invoer : Proportioneel kopen van extra tijd (accumulatie)
- Minimale start invoer : Minimale invoer om te starten
- Service indicator : Service indicatie
- Na-start : Voor wasmachines met een elektronisch deurslot
- Pieper : Pieper voor de tijdstops
- Resetten : De timer moet na elke sessie handmatige worden vrijgegeven
- Tijd/start pulsen teller : Resetbare teller, periode teller
- Totale tijd pulsen teller : Niet resetbaar
- Instelling hoofdtijd : Tijdens de pre-tijd kan de hoofdtijd worden verlaagd per minuut
- Display : Het display is standaard wel geprogrammeerd

Optionele hardware

- Lange afstand interface 230V AC voor afstand boven de 5 meter
- Magneetschakelaar 220V 3P 20A voor schakelen van toepassingen boven de 16Amp
- Magneetventiel 1/4"
- Transformator 220/24V 60VA
- After start knop voor openen deur van wasmachine
- Muntblokkering
- Folie naar eigen ontwerp
- Penningen naar eigen ontwerp